

Gramfoonopnemers.

Bij de verschillende gramfoonunits en automatische platenwisselaars zijn verschillende soorten gramfoonopnemers gebruikt. Enkele soorten zijn beschreven in de documentatie van het apparaat

waarin ze voorkomen. Zie daarom steeds eerst de documentatie van het betreffende apparaat. Niet beschreven in de documentatie zijn de volgende gramfoonopnemers:

A. Type 2992

Dit is een electromagnetische opnemer, te kennen aan de kop, die breder is dan de arm. Voor het verwisselen der naald kan de kop 180° gedraaid worden.

De kop kan van de arm worden verwijderd door het schroefje aan de arm, achter de kop los te draaien. De toevoerleiding moet hierbij onder in

de voet van de opnemer worden geschoven tot de leiding achter de kop kan worden losgesoldeerd.

Belangrijk.

De magneet van de opnemer mag onder geen voorwaarde worden losgenomen van de poolschoenen, daar hierdoor de gevoeligheid vermindert.

Het spoeltje van de gramfoonopnemer kan daarom niet worden verwisseld.

Lijst van onderdeelen van de gramfoonopnemer 2992.

Voor onderdeelen van de arm en de voet zie de documentatie van de bijbehorende gramfoonunit of automatische platenwisselaar.

Bij bestelling gelieve men steeds te vermelden:

1. Codenummer van het gewenschte onderdeel.
2. Omschrijving van het gewenschte onderdeel.
3. Typenummer van de gramfoonopnemer.
4. Typenummer van het radio-gramfoonapparaat.

Omschrijving	Codenummer	Prijs
Kop van gramfoonopnemer met magneetsysteem ..	S5 000 31.0	
Deksel	25 872 97.0	
Schroef voor bevestiging van deksel	25 872 74.0	
Schroef voor bevestiging van naald	25 872 78.0	
Anti-bromspoeltje	25 872 09.0	

B. Kristalopnemer.

Deze kristal-opnemer is kenbaar aan de kop, die even breed is als de opnemerarm, en zich in het verlengde van de arm bevindt. Voor het verwisselen van de naald kan de kop 180° worden verdraaid.

Voor het verwijderen van de kop moet het schroefje in de arm, dicht achter de kop wor-

den losgedraaid. De toevoerleiding moet hierbij in de voet worden geschoven, tot de toevoerleiding achter de kop kan worden losgesoldeerd. Het kristal kan worden verwisseld door twee kleine plaatjes onder aan de kop te verwijderen. De toevoerleidingen naar het kristal moeten hierbij door het armpje worden geschoven.

Lijst van onderdeelen.

Voor onderdeelen van de arm en voet, zie de stuklijst van de betreffende gramfoonunit of automatische platenwisselaar.

Bij bestelling gelieve men steeds te vermelden:

1. Codenummer van het gewenschte onderdeel.
2. Omschrijving van het gewenschte onderdeel.
3. Typenummer van het radio-gramfoonapparaat.

Omschrijving	Codenummer	Prijs
Kristal	A9 000 73.0	
Huis met korte arm	A9 000 75.0	
Schroef voor bevestiging van de plaatjes aan de onderzijde van de opnemer	A9 000 74.0	
Schroef voor bevestiging van de naald	A9 000 76.0	

C. Kristalopnemer met veerende arm (type 2995)

Deze opnemer is kenbaar aan de kop, die zijdelings tegen de arm bevestigd is. Voor het

verwisselen van de naald kan de kop achterover worden gedraaid.

Door een veer in de arm rust de naald slechts licht op de plaat.

Lijst van onderdeelen.

Bij bestelling gelieve men steeds te vermelden:

1. Codenummer van het bestelde onderdeel.
2. Omschrijving.
3. Typenummer van de opnemer.
4. Typenummer van het radio-gramfoonapparaat.

Voet met kogelhouder	A9 861 08.0	
Kogel	89 205 02.0	
Arm (kleurcode 03571-1172)	23 645 24.0	
Veer in arm	28 753 63.0	
As waarom de kop draait	28 648 23.0	
Schroef tegen achterkant van de kop	07 669 24.0	
Veer om voorgaande as	28 731 34.0	
Moer voor voorgaande as	28 924 37.0	
Veer boven looden gewicht	28 753 64.0	
Kristal	A9 861 09.0	
Naaldschroef		
Huis	28 859 95.0	
Rubber lager	28 096 61.0	
Merkspijker	28 713 27.0	
Snoer	33 986 06.0	